

Set aus 6xResi9 Stromwandler 80A

Sonepar Artikelnummer	121401614
EAN	3606487091318
Hersteller Artikelnummer	R9MCT80
Hersteller Typ	R9MCT80
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	0,168
Zolltarif Nr.	85043129

Die Stromwandler 80 A, 160 A, 250 A werden zur Strommessung verwendet. Ein Satz enthält 6 Einheiten 80 A Stromwandler oder 3 Einheiten 160 A / 250 A Stromwandler. Max. 2 Stromwandler pro Stromwandler-Kanaleingang können ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit verwendet werden. Durchmesser Phasenöffnung: 10 mm. Abmessungen (B x L x H): 27 x 13 x 29,5 mm. Kabellänge: 1 m (kann ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit auf max. 1,5 m verlängert werden). Geeignete Adern: Der Durchmesser der Phasenöffnung ist für folgende Querschnitte geeignet: 8x 1,5 mm² / 6x 2,5 mm² / 4x 4 mm² / 2x 6 mm² / 1x 10 mm² / 1x 16 mm².

Technische Daten

Ausführung	Aufsteckstromwandler	Primärer Bemessungsstrom	80 A
Sekundärer Bemessungsstrom	0.08 A	Genauigkeitsklasse	1
Öffnungsdurchmesser	10 mm	Geeicht	Ja
Mit Berührungsschutz	Nein	Höhe der Öffnung	13 mm
Öffnungsbreite	27 mm	Schnappbefestigung	Nein
Mit Kupferschiene	Nein	Sekundärer Anschluss	Kabel
Anzahl der Primäreingänge	1	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85043129	Gewicht	0.168 kg