PRODUKTDATENBLATT

Umschalter, T0, 20 A, Einbau, 6 Baueinheit(en), Kontakte: 12, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, Abwicklungs Nr. 8362

Sonepar Artikelnummer	120207584
EAN	4015080157373
Hersteller Artikelnummer	015737
Hersteller Typ	T0-6-8362/E
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,16
Zolltarif Nr.	85365080

Umschalter, Handelsname: T0, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 6, Schaltwinkel: 60°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: NEMA 1, IP65, NEMA 12, Aufdruck: 1-0-2, Designnummer: 8362

Technische Daten

Ausführung	Umschalter	**Polzahl**	6	**Mit Nullstellung**	Ja
Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	4 kW	**Mit Rückzug in Nullstellung**	Nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	11.5 A	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65	**Schutzart (NEMA), frontseitig**	12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0
Geeignet für Bodenmontage	Nein	**Geeignet für Frontmontage**	Ja	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Komplettgerät im Gehäuse**	Nein	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Herkunftsland**	GB
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.160 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Rückseite • Produktbild Ansicht unten • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln