# PRODUKTDATENBLATT

## Polumschalter, T0, 20 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1-2, Abwicklungs Nr. 4




| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120207373 |
| EAN | 4015080138358 |
| Hersteller Artikelnummer | 013835 |
| Hersteller Typ | T0-4-4/E |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,156 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Polumschalter, Handelsname: T0, Bem.betriebsstrom (Ie) bei AC-21, 440 V: 20 A, Montageart: Einbau, Anzahl Baueinheiten: 4, Schaltwinkel: 60°, Betätigungsfunktion: Mit 0-(Aus)-Position, rastend, Schutzart: NEMA 12, NEMA 1, IP65, Aufdruck: 0-1-2, Designnummer 4

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | Dahlanderschalter | **Polzahl** | 3 | **Mit Nullstellung** | Ja |
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 20 A | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 4 kW | **Mit Rückzug in Nullstellung** | Nein |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V** | 11.5 A | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 | **Schutzart (NEMA), frontseitig** | 12 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 |
| **Geeignet für Bodenmontage** | Nein | **Geeignet für Frontmontage** | Ja | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein |
| **Geeignet für Zwischenbau** | Nein | **Komplettgerät im Gehäuse** | Nein | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Ausführung des Betätigungselements** | kurzer Drehgriff | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Herkunftsland** | GB |
| **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.156 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*