PRODUKTDATENBLATT

Arbeitsstromauslöser, 208-240VAC/DC

Sonepar Artikelnummer	120165307
EAN	4015082664510
Hersteller Artikelnummer	266451
Hersteller Typ	NZM4-XA208-250AC/DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,256
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein versehentliches Berühren der Hauptkontakte des Schalters bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM..-XHIV. oder dem Arbeitsstromauslöser NZM..-XU. installiert werden. Verwendbar für: NZM4(-4), N(N/O)4(-4)

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	208 .. 250 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	208 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	**Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches**	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	208 .. 250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	0
Geeignet für Leistungsschalter	Nein	**Geeignet für Lastschalter**	Ja
Geeignet für Motorschutzschalter	Nein	**Geeignet für Überlastrelais**	Nein
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85389099
Gewicht	0.256 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln