

Stromstossschalter, Zentral-EIN/AUS-Funktion, 1 Schliesser 16A, für 12-24VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120476490
EAN	8012823400198
Hersteller Artikelnummer	13.61.0.024.0000
Hersteller Typ	13.61.0.024.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,065
Zolltarif Nr.	85364900

Elektronischer Stromstoßschalter, 4 Funktionen: Monostabiles Relais, Abschaltverzögerung-einstellbarer Zeitbereich 0,5 bis 20 Minuten mit vorzeitiger Ausschaltmöglichkeit, über zusätzliche Set- und Reset-Taster ist ein zentrales EIN- und AUS-Schalten realisierbar, Stromstoßrelais/Schalter und Dauerlicht. 1 Schließer für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A-5 ms, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 800 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Umgebungstemperatur -10 bis + 60° C., Anschlussspannung 12-24 V AC/DC. Relaischutzart IP 20

Technische Daten

Funktion	elektronisch für Zentralsteuerung	Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Steuerspannung 1	12 .. 24 V	Steuerspannungsart 1	AC/DC
Bemessungsschaltstrom	16 A	Breite in Teilungseinheiten	1	Einbautiefe	60.8 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Frequenz der Steuerspannung 1	50 .. 60 Hz	Versorgungsspannung	12 .. 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Max. Glühlampenlast	2000 W	Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	1000 VA	Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	750 VA	Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	10 A
Geeignet für Handbedienung	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.065 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite