

Ausgangsmodul zum Anschliessen am Y1-Y2-Ausgang des Typs 11.91, 1 W 16A, 12VDC



Sonepar Artikelnummer	120476522
EAN	8012823347912
Hersteller Artikelnummer	19.91.9.012.4000
Hersteller Typ	19.91.9.012.4000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85364900

Ausgangsmodul für 11.91.8.230.0000 für DIN-Schiene, zum Schalten einer zusätzlichen, nur Lux-gesteuerten, Lampengruppe, 1 Wechsler 16 A/250 V AC, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, mit AgSnO2 Kontakten, Betätigungsspannung: 12 V DC

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlusses	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Nennstrom	16 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	sonstige	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	12 V	Max. Einschaltstrom	30 A	Schutzart (IP)	IP20
Breite	17.5 mm	Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.055 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite