

Leistungsschalter für Motorschutz , 18-26A Magn. 338A



Sonepar Artikelnummer	120394805
EAN	9005738204875
Hersteller Artikelnummer	M4-32T-26
Hersteller Typ	M4-32T-26
Hersteller Name	BENEDIKT&JAEGER
Gewicht (Kg)	0,324
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Wippschalter, 18-26A Magn. 338A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	18 .. 26 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	338 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	7.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechni k	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussaussc haltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	15 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	75 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.324 kg		