PRODUKTDATENBLATT

Hilfsphasenschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 3, 45 °, rastend, mit 0-Stellung, mit Rückzug nach 1, 0-1<Start, Abw

Sonepar Artikelnummer	120206854
EAN	4015080768180
Hersteller Artikelnummer	076818
Hersteller Typ	T0-2-15121/Z
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,134
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsphasenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 3, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Mit Federrückstellung auf 1, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 20 A, Frontschild: 0-1<Start>

Technische Daten

Ausführung des Schalters	Umschalter	**Polzahl**	2	**Bemessungsdauerstrom Iu**	20 A
Anzahl der Schaltstellungen	3	**Mit Nullstellung**	Ja	**Ausführung des Betätigungselements**	Knebel
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V	**Mit Rückzug in Nullstellung**	Nein
Gerätebauart	Einbaugerät	**Breite in Teilungseinheiten**	0	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontmontage	Ja	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein	**Geeignet für Zwischenbau**	Ja
Komplettgerät im Gehäuse	Nein	**Frontschildgröße**	48x48 mm	**Schutzart (NEMA), frontseitig**	12
Herkunftsland	GB	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.134 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln