

Not-Aus-Schaltgerät 115VAC 2n/o PNOZ X7 #774054



Sonepar Artikelnummer	120710327
EAN	4046548012354
Hersteller Artikelnummer	774054
Hersteller Typ	PNOZ X7 115VAC 2N/O
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,225
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, automatischer/manueller Start, UB = 115 V AC, Breite: 22,5 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	115 V	Auswertung der Eingänge	einkanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, kontaktbehaftet	2
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	115 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein	Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Nein	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein	Mit Starteingang	Nein	Mit Mutingfunktion	Nein
Mit Rückführkreis	Nein	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Mit Zulassung für BG BIA	Ja
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm	Höhe	87 mm
Tiefe	122 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.225 kg				