

Zähleranschlussklemme 50A Drehstrom FZS ABD "Netz NÖ"



Sonepar Artikelnummer	120419824
EAN	9008507087174
Hersteller Artikelnummer	ZK50N
Hersteller Typ	ZAKD 50A 2N FZS ABD
Hersteller Name	ELSTA
Gewicht (Kg)	0,34
Zolltarif Nr.	85389099

Zähleranschlussklemme nach ÖVE R 21, geeignet für den sicheren und unterbrechungsfreien Wechsel von Drehstromzählern (ZAKD), zur Montage auf allen gängigen Zählerplatten, anschlussseitig einfach geschraubt und somit verkürzte Montagezeit, zählerseitig mit fixen Zählerstiften, Elsta Systemzählerstifte oder Standardzählerstifte verwendbar, Zählerstiftabstände nach DIN 43857, Nennstrom 50A, 4-polig (3+N), mit zwei Neutralleiterklemmstellen, Bemessungsspannung AC 400V, Anschlussquerschnitt für starre und flexible Kupferleiter: 6-16mm², Farbe: RAL 5005, Maße (LxBxH)= 145x42,5x31. Passendes Zubehör: Elsta System-Zählerstifte: SZS50, Überbrückungsbügel für 10000 Steckzyklen: UB50.10000. Freigegeben im Netzgebiet Netz NÖ (EVN).

Technische Daten

Polzahl	3+N/PE	Anzahl der Klemmstellen je Pol	1	Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter	2
Nennstrom	50 A	Bemessungsspannung	400 V	Anordnung der Kabelzuführung	unten
Tarifanschluss	Nein	Mit Stift	Ja	Anschlussart Verdrahtungsseite	schraubbar
Anschlussart Energiezählerseite	schraubbar	Verlustleistung	1.3 W	Halogenfrei	Ja
Länge	31 mm	Breite	145 mm	Höhe	70 mm
Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit Standard-Pin nach ÖVE R 21	50 A	Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit System-Pin nach ÖVE R 21	50 A	Herkunftsland	BA
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.340 kg		