

17XX-BNC-Adapter für Stromzangen, 1 V



Sonepar Artikelnummer	121378327
EAN	0195112050323
Hersteller Artikelnummer	5363472
Hersteller Typ	17XX-CLAMP-ADPT-1V
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	90309000

BNC-zu-17xx-adapter für den anschluss von stromzangen mit BNC-steckern und skalierung mv/a

Technische Daten

Art des Adapters	elektrisch	Messkreiskategorie	CAT IV	Max. Spannung Messkreiskategorie	1000 V
Steckverbindertyp Eingang	sonstige	Steckverbindertyp Ausgang	sonstige	Verwendbar mit einem Multimeter	Nein
Verwendbar mit einem Stromzange	Nein	Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte	Nein	Verwendbar mit einem Installationstester	Nein
Verwendbar mit einem Erdungsmesser	Nein	Verwendbar mit einem Maschinentester	Nein	Verwendbar mit einem Leistungsanalysator	Ja
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator	Nein	Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse	Nein	Verwendbar mit einem Oszilloskop	Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera	Nein	Verwendbar mit einem Schwingungsmesser	Nein	Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher	Nein
Verwendbar mit Lasergeräten	Nein	Geeignet für E-Mobility-Test	Nein	Geeignet für Photovoltaik-Test	Nein
Max. Eingangsspannung	1 V	Max. Ausgangsspannung	1 V	Schutzart (IP)	IP41
Mit Koffer/Tasche	Nein	Betriebstemperatur	-20 .. 90 °C	Länge	300 mm
Breite	15 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90309000
Gewicht	0.100 kg				