

Relais zwangsgeführte Kontakte, 2 W 8A, Spule 12VDC



Sonepar Artikelnummer	120477552
EAN	8012823317441
Hersteller Artikelnummer	50.12.9.012.1000
Hersteller Typ	50.12.9.012.1000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,02
Zolltarif Nr.	85364900

Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 205 Ohm. Spulenleistung 0,7 W. Relaischutzart RT II. Nach EN 61810-3 (Typ B) dürfen als zwangsgeführte Kontakte nur ein Öffner und ein Schließer (11-12 und 21-24 oder 21-22 und 11-14) genutzt werden.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2
Nennstrom	8 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Ja	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	12 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12,4 mm	Höhe	25 mm
Tiefe	29 mm	Herkunftsland	ES	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.020 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite