PRODUKTDATENBLATT

Unterspannungsauslöser, 600VAC

Sonepar Artikelnummer	120210881
EAN	4015082595050
Hersteller Artikelnummer	259505
Hersteller Typ	NZM2/3-XU600AC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,064
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Unverzögerte Trennung des NZM-Schutzschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser deaktiviert ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schalters während der Einschaltversuche sicher verhindert

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	600 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz**	600 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	0
Verzögert	Nein	**Geeignet für Leistungsschalter**	Nein
Geeignet für Lastschalter	Ja	**Geeignet für Motorschutzschalter**	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Nein	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85389099	**Gewicht**	0.064 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln