

16-Kanal-Funkhandsender mit Stellrad für die gesamte io-Terrassenwelt - Farbe Anthrazit



Sonepar Artikelnummer	121410132
EAN	3660849657284
Hersteller Artikelnummer	1871290
Hersteller Typ	1871290
Hersteller Name	SOMFY
Gewicht (Kg)	0,114
Zolltarif Nr.	85269200

Der 16-Kanal-Funkhandsender mit Stellrad ist eine vielseitige Fernbedienung für die Steuerung von bis zu 16 Gruppen von io-Antrieben oder io-Empfängern auf der Terrasse. Er ermöglicht die einfache Bedienung einzelner Geräte oder ganzer Gruppen für Rollläden, Raffstore, Innensonnenschutz, Markisen, Pergola, Beleuchtung und vieles mehr. Das Stellrad sorgt für eine intuitive Navigation und präzises Dimmen von Außenbeleuchtung und Wenden von Lamellendächern. Mit der A/M-Funktion können Automatikbefehle, wie sonnen- oder zeitabhängige Steuerungen, je Kanal aktiviert oder deaktiviert werden. Die Programmierung des Handsenders erfolgt schnell und unkompliziert über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem Display. Der hochauflösende Farbbildschirm passt seine Helligkeit automatisch an, sodass die Anzeige bei allen Lichtverhältnissen gut lesbar bleibt. Durch Produkt-Icons und personalisierbare Namen ist die Erkennung der Kanäle besonders einfach. Das System ist flexibel und skalierbar und eignet sich für Installationen mit 2 bis 16 Kanälen. Um den Überblick zu behalten, werden nur die verwendeten Kanäle angezeigt. Der Handsender ist spritzwassergeschützt (IP44) und damit für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Zudem ist er robust und widerstandsfähig gegenüber Stößen, Stürzen und Sonnenstrahlen. Zu den Funktionen gehören eine **ÖFFNEN**-Taste zum Öffnen oder Einschalten von Produkten, eine **STOP**-Taste zum Stoppen der Bewegung oder Abrufen der Lieblingsposition sowie eine **SCHLIESSEN**-Taste zum Schließen oder Ausschalten. Der Lieferumfang umfasst den Handsender, eine Wandhalterung und die passende Batterie. Der Funkhandsender arbeitet mit einer Spannung von 3 V und verwendet zwei AAA-Batterien. Er funktioniert bei Temperaturen von 0 bis 60 °C und kann im Außenbereich genutzt werden, wobei er in trockenen Innenräumen gelagert werden sollte. Die Funkfrequenz liegt bei 868-870 MHz, die Abmessungen des Geräts betragen 170 x 42 x 18 mm.

Technische Daten

Signalübertragung	Funk	Mit Display	Ja
Lernfähig	Nein	Unidirektional	Ja
Vorprogrammiert	Nein	Drahtlos	Ja
Signal-Frequenz	868 .. 870 MHz	Höhe	170 mm
Breite	42 mm	Tiefe	18 mm
Bidirektional	Nein	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85269200	Gewicht	0.114 kg

Abbildungen

Produktbild Rückseite



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Gebrauchsanleitung