

Arbeitsstromauslöser, 110-130VAC/DC, +1fS



Sonepar Artikelnummer	120211029
EAN	4015082664749
Hersteller Artikelnummer	266474
Hersteller Typ	NZM4-XAHIV110-130AC/DC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85362010

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Kann nicht in Verbindung mit dem Fernantrieb NZM...-XR.. verwendet werden. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird eine versehentliche Berührung der Hauptkontakte des Schalters bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Voreilender Hilfsschalter beim Ein- und Ausschalten (Handbetrieb): ca. 90 ms Die Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV. oder den Arbeitsstromauslösern NZM...-XU. installiert werden.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 130 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 130 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Geeignet für Leistungsschalter	Ja	Geeignet für Lastschalter	Ja
Geeignet für Motorschutzschalter	Nein	Geeignet für Überlastrelais	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.240 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation