

Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, 208-250AC/DC, Push-In Klemmen



Sonepar Artikelnummer	121049748
EAN	4015081877980
Hersteller Artikelnummer	189803
Hersteller Typ	NZM2/3-XA208-250AC/DC-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,08
Zolltarif Nr.	85389099

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweise: Arbeitsstromauslöser mit Push-In-Klemmen Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst. Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird ein Kontakt mit den Hauptkontakten des Leistungsschalters beim Einschalten zuverlässig verhindert. Die Arbeitsstromauslösermodule können nicht gleichzeitig mit den voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV, Unterspannungsauslösern NZM...-XU.. oder Relaismodulen NZM...-X2A.. installiert werden....

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	208 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	208 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	208 .. 250 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Geeignet für Leistungsschalter	Nein	Geeignet für Lastschalter	Ja
Geeignet für Motorschutzschalter	Ja	Geeignet für Überlastrelais	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.080 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Anschlussbild