

Leitungsschutzschalter, 32 A, 2p, Charakteristik: D



Sonepar Artikelnummer	120505994
EAN	4015081021109
Hersteller Artikelnummer	102234
Hersteller Typ	FAZ-D32/2-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,262
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 32 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	D	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	2
Bemessungsstrom	32 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	0 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	70.5 mm
Bemessungsspannung	415 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V	15 kA	Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	Verlustleistung	6 W	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Nein	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm ²	Explosionsschutz	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.262 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm