

Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 16 A, 1 SF, 1 ÖS, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILA, DILM7 - DILM38



Sonepar Artikelnummer	120209176
EAN	4015082764234
Hersteller Artikelnummer	276423
Hersteller Typ	DILA-XHIV11
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,039
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsschalterbaustein, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung SF: Frühschließer: 1 SF, Kontaktbestückung ÖS = Spätöffner: 1 ÖS, Montagetyp: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C)..., DILM(C)7..., DILM(C)9..., DILM(C)12..., DILM(C)15..., DILM(C)17..., DILM(C)25..., DILM(C)32..., DILM38..., DILMP20..., DILMP32..., DILMP45..., DILL..., DILMF8..., DILMF11..., DILMF14..., DILMF17..., DILMF25..., DILMF32..., Typ: Frontale Hilfsschalterbestückung, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 51, 42

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Anzahl der Kontakte als Öffner	1	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Montageart	Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	Ausführung	aufsteckbar
Fassung	ohne	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.039 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild