

Gleich-Wechselstromzange 30A



Sonepar Artikelnummer	120261002
EAN	0095969345095
Hersteller Artikelnummer	2584920
Hersteller Typ	I30
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,392
Zolltarif Nr.	90309000

Die Gleich-/Wechselstromzangen i30 und i30s nutzen den Hall-Effekt für die genaue und unterbrechungsfreie Messung von Gleich- und Wechselströmen in Verbindung mit Multimetern, Oszilloskopen, Dataloggern und anderen geeigneten Aufzeichnungsinstrumenten. Das patentierte magnetische Schaltungsdesign ermöglicht die Messung niedriger Ströme mit breiter Bandbreite und hoher Auflösung.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/DC	0.05 .. 20 A
Strommessbereich/AC	0.05 .. 20 A	Stromart	AC/DC	Oberschwingungsmessung	Nein
Zangenöffnung	19 mm	Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein
Widerstandsmessbereich	Nein	Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein
Frequenzmessung	Nein	Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein	Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein
Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	300 V	Durchgangsprüfung	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	0.392 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Garantieerklärung