PRODUKTDATENBLATT

Fehlerstromschutzschalter

Sonepar Artikelnummer	121283154
EAN	9010238213791
Hersteller Artikelnummer	305102
Hersteller Typ	FRCMM-63/4/03-A-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,32
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	**Bemessungsstrom**	63 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.3 A
Fehlerstrom-Typ	A	**Breite in Teilungseinheiten**	4	**Bemessungsspannung**	415 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene
Selektiver-Typ	Nein	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Nein	**Kurzschlussfestigkeit (Icw)**	10 kA
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein
Frequenz	50/60 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20
Einbautiefe	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 75 °C	**Verschmutzungsgrad**	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 35 mm^2	**Farbe**	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7035	**Gerätebreite**	70 mm	**Explosionsgeschützt**	Nein
Gerätehöhe	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm	**Herkunftsland**	RS
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.320 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln