

Spannungsüberwachung



Sonepar Artikelnummer	120280656
EAN	4046548007619
Hersteller Artikelnummer	827260
Hersteller Typ	S1UM 230-240VACDC UM 0,1-500VACDC
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,16
Zolltarif Nr.	85364900

Das Spannungsüberwachungsrelais dient zur Überwachung von min. oder max. Spannungswerten. Das Gerät Das S1UM überwacht das Überschreiten eines Spannungswertes. Wenn die Messspannung den eingestellten Ansprechwert erreicht, schaltet der Hilfskontakt 11-14 um und die LED leuchtet. Wenn die Messspannung bei automatischem Reset den Hysteresewert unterschreitet, schaltet der Hilfskontakt erneut um und die LED erlischt. Das Gerät ist wieder betriebsbereit. Bei Fehlerspeicherung ist das Gerät erst betriebsbereit, wenn ein externer Reset-Taster betätigt oder die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wurde

Technische Daten

Spannungsmessbereich 1	0 .. 500 V	Spannungsart des Messbereichs	AC/DC	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Ansprechwert Spannung	1 .. 500 V	1-Phasen-Unterspannung möglich	Nein
3-Phasen-Unterspannung möglich	Nein	1-Phasen-Überspannung möglich	Ja	3-Phasen-Überspannung möglich	Nein
1-Phasen-Fenster möglich	Nein	3-Phasen-Fenster möglich	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung	Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster	Nein	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	0 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0 s	Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Breite	22.5 mm	Höhe	87 mm	Tiefe	122 mm
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.160 kg