

Bedien-Reglerteil & Leistungsteil UVR16X2E



Sonepar Artikelnummer	120475592
EAN	0796376633514
Hersteller Artikelnummer	01/UVR16X2E-DE
Hersteller Typ	01/UVR16X2E-DE
Hersteller Name	TECHNISCHE ALTERNATIVE
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	90328900

. 11 Relaisausgänge. 3 Multifunktionsausgänge mit integriertem Relais. (umschaltbar 0-10V/PWM/Relais mittels Jumper). 2 Multifunktionsausgänge wahlweise 0-10V, PWM. Relais (mit Relaismodul HIREL-230V, HIREL-PF bzw. HIREL22). 24 V Ausgang (z.B. für Stellantriebe). getrennte Absicherung der Ausgänge 12 – 14. 24V-Versorgung für Industriesensoren und Stellantriebe. (max. 6W). Anschluss und Erkennung eines Sicherheitstemperaturbegrenzers STB. alle Ein- und Ausgänge haben getrennte Anschlüsse. unterschiedliche Stecksysteme vermeiden Steckfehler. zwischen Netz- und Schutzkleinspannung. optional 2 Stromsensoren möglich (UVR16x2E-DE-I)

Technische Daten

Anzahl der Reglerkanäle	1	Anzahl der analogen Eingänge	16	Anzahl der analogen Ausgänge	5
Anzahl der digitalen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Ausgänge	11	Spannungsart	AC
Versorgungsspannung	100 .. 230 V	Schutzart (IP)	IP40	Uhrentyp	sonstige
LED-Anzeige Eingänge	Nein	LED-Anzeige Ausgänge	Nein	Mit Display	Ja
Mit PC-Anschluss	Nein	Kommunikationsbus	sonstige	Kommunikationsprotokoll	sonstige
Kommunikationsmedium Kupfer	Ja	Explosionssgeschützt	Nein	Erweiterbar	Ja
Selbstständig arbeitend	Ja	DIN-Schienenmontage	Nein	Geeignet für Frontmontage	Ja
Schutz gegen lokale Bedienung	Nein	Mit Grundplatte	Ja	Standardapplikationen lieferbar	Ja
Breite	144.5 mm	Höhe	96 mm	Tiefe	26.1 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	90328900	Gewicht	1.200 kg