

Flex'ONE Audio-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 A16E



Sonepar Artikelnummer	120632148
EAN	8005543631140
Hersteller Artikelnummer	364232
Hersteller Typ	364232
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	1,125
Zolltarif Nr.	85176920

Flex'ONE Audio-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 A16E Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:-1 Aufputz-Türstation LINEA 3000 mit Frontblende aus ZAMAK. Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Best. Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10, Abmessungen: B x H x T: 100 x 190 x 26 mm, Farbe: ähnlich RAL 9007-1 Audio-Netzgerät-1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16E Freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatz Tasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B x H x T: 102 x 155 x 18,5 mm-Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Technische Daten

Anzahl der Innenstationen	1	Anzahl der Außenstationen	1	Installationstechnik	Bus-System
Farbe der Innenstation	weiß	Farbe der Außenstation	grau	Mit Video	Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	2	Montageart Innenstation	Aufputz	Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	2	Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	16
Bildsystem	PAL	Abhörsicher	Nein	Verbindung mit Smartphone möglich	Nein
Interkommunikation	Nein	Freisprechen	Ja	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein	Mit Memory-Funktion	Nein	Manuell einstellbare Kamera	Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja	Hörgerätekompatibel	Ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85176920	Gewicht	1.125 kg

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • [Gebrauchsanleitung](#)