

Hauptschalter, P1, 40 A, Zwischenbau, 3-polig



Sonepar Artikelnummer	121282105
EAN	4015082953683
Hersteller Artikelnummer	199888
Hersteller Typ	P1-40/XM
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,13
Zolltarif Nr.	85365080

EIN-AUS-Schalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 40 A, Ausstattung: Hilfsschalter, Montageart: Rückseitenmontage, Polzahl: 3-polig, Schutzart: IP65

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	40 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	40 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	15 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	22 kW
Schaltleistung bei 400 V	22 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Breite	49 mm	Höhe	70 mm	Tiefe	75 mm
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.130 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln