

Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA3000 (1 und 2 Ruftasten) + CLASSE100 V16E



Sonepar Artikelnummer	120632156
EAN	8005543642375
Hersteller Artikelnummer	364922
Hersteller Typ	364922
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	1,176
Zolltarif Nr.	85176910

Flex'ONE Video-Set mit Türstation LINEA 3000 und Hausstation CLASSE 100 V16E Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:-1 Aufputz-Türstation LINEA 3000 mit Frontblende aus ZAMAK. Kamerabeleuchtung mit weißen LEDs für bessere Nachtsicht. Aufnahmewinkel: 105° horizontal/80° vertikal (nicht schwenkbar). Enthält standardmäßig 2 Ruftasten und kann, mittels Schiebeschalter, als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. helligkeitsgesteuerter Hinterleuchtung (weiße LEDs) und Status-LEDs für Gespräch und Türöffner. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Die Türstation kann mittels UP-Dose (Best. Nr. 350020) und Zubehör (Best.Nr. 343061) Unterputz versetzt werden. Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 10, Abmessungen: B x H x T: 100 x 190 x 26 mm, Farbe: ähnlich RAL 9007-1 Video-Netzgerät-1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 V16E mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), mit Induktionsschleife für Hörgeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B x H x T: 164 x 165 x 18,5 mm-Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Technische Daten

Anzahl der Innenstationen	1	Anzahl der Außenstationen	1	Installationstechnik	Bus-System
Farbe der Innenstation	weiß	Farbe der Außenstation	grau	Mit Video	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz	Montageart Außenstation	Aufputz	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	2	Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	16	Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Nein	Internkommunikation	Ja	Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja	Öffnungswinkel Kamera	110 °	Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Mit Memory-Funktion	Nein	Manuell einstellbare Kamera	Ja	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Hörgerätekompatibel	Ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85176910	Gewicht	1.176 kg		

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung