

Rauchwarnmelder 10 Jahre



Sonepar Artikelnummer	120756012
EAN	4043158062526
Hersteller Artikelnummer	GRWM30500
Hersteller Typ	GRWM30500
Hersteller Name	ABUS
Gewicht (Kg)	0,098
Zolltarif Nr.	85311030

Rechtzeitige Warnung vor lebensgefährlichem Brandrauch. Über 500 Menschen in Deutschland sterben jährlich an den Folgen eines Feuers, 95 % davon durch giftigen Rauch. Da auch der Geruchssinn nachts schläft, wachen die meisten erst auf, wenn es zu spät ist: Durch den dichten Rauch verlieren Betroffene die Orientierung und können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen – die giftigen Rauchgase führen bereits nach drei Atemzügen zur Bewusstlosigkeit – und innerhalb kurzer Zeit zum Tod. Die meisten Brände entstehen nicht durch Fahrlässigkeit: Technische Defekte wie Kabelbrand gehören zu den Hauptursachen, die jederzeit ohne Vorwarnung eintreten können. Der photoelektrische ABUS Rauchwarnmelder erkennt bereits kleinste Rauchpartikel und warnt Bewohner mit einem lautstarken Alarm frühzeitig und effektiv vor einem entstehenden Brand. Der Erfassungsbereich des Rauchwarnmelders ist bis zu 40 m² groß und beschränkt sich auf den Raum, in dem er montiert ist. Für optimalen Schutz ist je ein Rauchmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum empfehlenswert. Unerwünschte Alarmer (durch Störgrößen wie Staub oder Wasserdampf) können einfach und unkompliziert mittels Druck auf die großflächige Prüftaste stumm geschaltet werden. Wichtige Hinweise zu Montage und Batterie Lebensdauer. In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut (oder angebracht) und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Eine fest verbaute 3 V Lithium-Batterie garantiert eine zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer des Rauchwarnmelders. Die ordnungsgemäße Funktion des Melders sollte regelmäßig mittels Druck auf die großflächige Testtaste geprüft werden. Fehlfunktionen oder eine schwache Batterie werden akustisch und optisch signalisiert.

Technische Daten

Wirkprinzip	optisch	Montageart	Aufbau	Vernetzbar über Kabel	Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Nein	Mit Orientierungslicht	Nein	Art des Test-/Pauseknopfes	Kombination
Selbstklebend	Nein	Separater Sockel notwendig	Nein	Standalone	Ja
Vernetzbar über Funk (optional)	Nein	Primärstromversorgung	Batterie/Akku	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Mit Spannungsanzeige	Nein	Mit Backup-Batterie	Nein	Mitgelieferte Batterie	ohne
Farbe	weiß	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Mit Q-Label	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Durchmesser	99 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85311030	Gewicht	0.098 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)