

Phasenwender 16A 5p 400V 6h IP44 Ni 2602



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405307     |
| EAN                      | 4024941026024 |
| Hersteller Artikelnummer | 88213206      |
| Hersteller Typ           | 2602          |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 0,182         |
| Zolltarif Nr.            | 85366990      |

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000  
Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup> Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Technische Daten

|                 |                     |                                  |                      |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A                | Spannung nach EN 60309-2         | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl         | 5                   | Uhrzeit-Stellung                 | 6 h                  |
| Kennfarbe       | rot                 | RAL-Nummer                       | 3000                 |
| Schutzart (IP)  | IP44                | Anschlusstechnik                 | Schraubklemme        |
| Bauform         | Aufbaugerätestecker | Phasenwender                     | Ja                   |
| Steckrichtung   | abgewinkelt         | Werkstoff                        | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial | CuZn                | Oberflächenbeschichtung Kontakte | vernickelt           |
| Herkunftsland   | DE                  | Zolltarifnummer                  | 85366990             |
| Gewicht         | 0.182 kg            |                                  |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite