PRODUKTDATENBLATT

Transformatorschutzschalter 1,6..2,5A

Sonepar Artikelnummer	121011521
EAN	4015081972531
Hersteller Artikelnummer	199169
Hersteller Typ	PKZM0-2,5-T-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,335
Zolltarif Nr.	85362010

Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser 1,6 - 2,5 A: max. 50 A, Bemessungsdauerstrom Iu 2,5 A, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Polzahl 3, Gerät IP20, Anschlussklemmen IP20, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	2.5 A	**Bemessungsspannung**	690 V	**Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz**	150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	1.6 .. 2.5 A	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Federzuganschluss
Polzahl	3	**Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers**	0 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	50 A
Verlustleistung	4.71 W	**Integrierter Erdschlussschutz**	Nein	**Geeignet für Hutschienenmontage**	Nein
Hutschienenmontage optional	Ja	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Mit Ausgelöstmelder**	Nein	**Mit integriertem Unterspannungsauslöser**	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	sonstige	**Ausführung des Betätigungselements**	Drehknopf	**Komplettgerät mit Schutzeinheit**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Motorantrieb optional**	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.335 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Produktbild Ansicht links

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln