

Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren für Fluke 1625



Sonepar Artikelnummer	120260987
EAN	0095969344241
Hersteller Artikelnummer	2577126
Hersteller Typ	EI-1625
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	1,3
Zolltarif Nr.	90309000

Das Stromzangenset für selektives/spießloses Verfahren wird zusammen mit dem Fluke 1625 zur selektiven und spießlosen Messung verwendet. Selektive Messung bedeutet Verwendung einer Zange zusammen mit Erdungsspießen, um den Wert des Erdungsschleifenwiderstands für eine Erdungselektrode zu liefern. Bei der spießlosen Messung werden beide Zangen verwendet, um eine Messung des Erdungsschleifenwiderstands ohne Spieße durchzuführen. Beide Verfahren haben den Vorteil, Messungen ohne Trennen des Erdungssystems zu liefern. Schneller und sicherer. Bereits im Lieferumfang des Fluke 1625 Kits enthalten. Beide Zangen haben einen Innendurchmesser von 50,8 mm.

Technische Daten

Messwertspeicher	Nein	Messbereichswahl	manuell	Strommessbereich/AC	0.01 .. 1200 A
Stromart	AC	Oberschwingungsmessung	Nein	Zangenöffnung	55 mm
Mehrfachanzeige	Nein	Spannungsmessung, AC	Nein	Spannungsmessung, DC	Nein
Widerstandsmessbereich	Nein	Temperaturmessung	Nein	Kapazitätsmessung	Nein
Frequenzmessung	Nein	Leistungsmessung	Nein	Ableitstrommessung	Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter	Nein	Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter	Ja	Schnittstelle	Nein
Messkreiskategorie	CAT III	Max. Spannung Messkreiskategorie	600 V	Durchgangsprüfung	Nein
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	90309000	Gewicht	1.300 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Garantieerklärung