

FI-Schalter, 63A, 4p, 100mA, Typ AC



Sonepar Artikelnummer	120025603
EAN	4015082354152
Hersteller Artikelnummer	235415
Hersteller Typ	PFIM-63/4/01-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,377
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom Ein: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit I_{cn}: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom I_{ΔN}: 0,1 A, Typ Wechselstrom, wechselstromempfindlich, bedingt stoßstromfest 250 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	Bemessungsstrom	63 A	Bemessungsfehlerstrom	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	AC	Breite in Teilungseinheiten	4	Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsisolationsspannung U _i	440 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV	Verlustleistung	10.5 W
Montageart	DIN-Schiene	Selektiver-Typ	Nein	Kurzzeitverzögerter Typ	Nein
Kurzschlussfestigkeit (I _{cn})	10 kA	Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	Frequenz	50 Hz	Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Einbautiefe	70.5 mm	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1.5 .. 16 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1.5 .. 35 mm ²
Farbe	grau	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Gerätebreite	70 mm
Explosionsschutz	Nein	Gerätehöhe	80 mm	Gerätetiefe	76 mm
Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.377 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation