PRODUKTDATENBLATT

Digitaler Kombischalter

Sonepar Artikelnummer	121283011
EAN	9010238815315
Hersteller Artikelnummer	300538
Hersteller Typ	FRBDM-B10/1N/01-F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,25
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 25 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1	**Bemessungsstrom**	10 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	**Fehlerstrom-Typ**	F	**Mitschaltender Neutralleiter**	Nein
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	240 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Verlustleistung	4.4 W	**Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009**	10 kA	**Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2**	0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	10 kA	**Abschaltcharakteristik**	kurzzeitverzögert	**Stoßstromfestigkeit**	3 kA
Spannungsart	AC	**Frequenz**	50 Hz	**Auslösecharakteristik**	B
Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	**Überspannungskategorie**	3	**Verschmutzungsgrad**	2
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	**Einbautiefe**	70 mm	**Fehlauslöseschutz**	Nein
Schutzart (IP)	IP20	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm²
Herkunftsland	CZ	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.250 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln