

Transformatorschutzschalter 0,1..0,16A



Sonepar Artikelnummer	121011515
EAN	4015081972470
Hersteller Artikelnummer	199163
Hersteller Typ	PKZM0-0,16-T-PI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,299
Zolltarif Nr.	85362010

Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser 0,1 - 0,16 A: max. 2,4 A, Bemessungsdauerstrom Iu 0,16 A, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Polzahl 3, Gerät IP20, Anschlussklemmen IP20, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	0.16 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	0.1 .. 0.16 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschluss
Polzahl	3	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	0 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2.4 A
Verlustleistung	5.39 W	Integrierter Erdschlussschutz	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein
Hutschienenmontage optional	Ja	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Mit Ausgelöstmelder	Nein	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	sonstige	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Motorantrieb optional	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.299 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung