# PRODUKTDATENBLATT

## Umschalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 1-0-2, Abwicklungs Nr. 8211

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120207711 |
| EAN | 4015080030751 |
| Hersteller Artikelnummer | 003075 |
| Hersteller Typ | T3-2-8211/EZ |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,179 |
| Zolltarif Nr. | 85365080 |

Umschalter, Handelsname: T3, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-21, 440 V: 32 A, Montageart: Zentraleinbau, Anzahl Baueinheiten 2, Schaltwinkel 60°, Betätigungsfunktion: rastend, Mit 0-(Aus)-Position, Schutzart: NEMA 1, IP65, NEMA 12, Aufdruck: 1-0-2, Designnummer: 8211

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | Umschalter | **Polzahl** | 2 | **Mit Nullstellung** | Ja |
| **Bemessungsdauerstrom Iu** | 32 A | **Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V** | 12 kW | **Mit Rückzug in Nullstellung** | Nein |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V** | 23.7 A | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP65 | **Schutzart (NEMA), frontseitig** | 12 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 |
| **Geeignet für Bodenmontage** | Nein | **Geeignet für Frontmontage** | Ja | **Geeignet für Verteilereinbau** | Nein |
| **Geeignet für Zwischenbau** | Nein | **Komplettgerät im Gehäuse** | Nein | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Ausführung des Betätigungselements** | kurzer Drehgriff | **Anschlussart Hauptstromkreis** | Schraubanschluss | **Herkunftsland** | GB |
| **Zolltarifnummer** | 85365080 | **Gewicht** | 0.179 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*