

Motorschutzrelais, Ir= 0.4 - 0.6 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau



Sonepar Artikelnummer	120008697
EAN	4015080143338
Hersteller Artikelnummer	014333
Hersteller Typ	ZE-0,6
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,075
Zolltarif Nr.	85363010

Motorschutzrelais, Sortiment: Überlastrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montagetyp: Direktmontage, Hilfskontakte S = Schließer: 1 S, Hilfskontakte Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20

Technische Daten

Einstellbarer Strombereich	0.4 .. 0.6 A	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 V
Montageart	Direktanbau	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Auslöseklasse	CLASS 10 A	Reset-Funktion automatisch	Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Reset-Funktion Eingang	Nein
Reset-Funktion Taster	Ja	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.075 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm