

Koppelrelais MasterBASIC, Push-In, 1 W 6A, Spule 110 bis 125VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120476794
EAN	8012823390024
Hersteller Artikelnummer	39.01.0.125.0060
Hersteller Typ	39.01.0.125.0060
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,033
Zolltarif Nr.	85364900

MasterBASIC schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi, universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS einsetzbar zur Ansteuerung von Aktoren, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 und 11 sind brückbar, Spulenspannung 110-125 V AC/DC

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 125 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	110 .. 125 V	Spannungsart zur Betätigung	AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Nennstrom	6 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 125 V	Antrieb, Polung	ungepolt	Schaltverhalten des Antriebs	monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast	Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	110 .. 125 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	110 .. 125 V	Betriebsspannung DC	110 .. 125 V	Max. Einschaltstrom	10 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	6.2 mm	Höhe	87 mm
Tiefe	90.7 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.033 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite