

Leistungsschalter für Motorschutz , 0,16-0,25A Magn. 3,3A



Sonepar Artikelnummer	120394779
EAN	9005738205063
Hersteller Artikelnummer	M4-32R-0,25
Hersteller Typ	M4-32R-0,25
Hersteller Name	BENEDIKT & JÄGER
Gewicht (Kg)	0,36
Zolltarif Nr.	85362010

Leistungsschalter für Motorschutz,Sicherungslose Bauart, Drehgriff, 0,16-0,25A Magn. 3,3A

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.16 .. 0.25 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	3.3 A	Auslösetechnik	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.04 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.06 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit integriertem Hilfsschalter	Ja	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	Phasenausfallempfindlich	Nein	Bemessungsdauerstrom I _u	32 A
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechni k	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussaussc haltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100 kA	Schutzart (IP)	IP20	Höhe	105 mm
Breite	45 mm	Tiefe	100 mm	Herkunftsland	KR
Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.360 kg		