

Unterspannungsauslöser, 400V, unverzögert



Sonepar Artikelnummer	120211856
EAN	4015082120535
Hersteller Artikelnummer	212053
Hersteller Typ	FAZ-XUA(400VAC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,105
Zolltarif Nr.	85389099

Unterspannungsauslöser schraubbar, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, unverzögerte Funktion, Frequenz 50–60 Hz, Einschaltswelle 80 % von Un, Auslöseschwelle unter 50 % von Un, Standard-Frontmaß 45 mm, Montagebreite 1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Anschlussquerschnitt 2x(1–2,5) mm² massiv und flexibel

Technische Daten

Gerätemontage	Leitungsschutzschalter	Breite in Teilungseinheiten	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1	Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Funktion	Unterspannungsauslöser
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	Bemessungsschaltstrom	0 A
Bemessungsspannung	400 V	Spannungsart	AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion	Nein	Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)	1
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	0 A	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.105 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung