

CEAG Ex-Sich.schalt. Nota. 10A Zone 1 3pol,1S,2xM25+1xM20



Sonepar Artikelnummer	120437690
EAN	4250217437434
Hersteller Artikelnummer	GHG2610005R0010
Hersteller Typ	GHG2610005R0010
Hersteller Name	CEAG
Gewicht (Kg)	0,7
Zolltarif Nr.	85365080

Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 261, 3-polig , Hilfskontakt: 1S, 3 x M25 + 1 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	10 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung	110 .. 500 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	10 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	10 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	4 kW	Schaltleistung bei 400 V	4 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	10 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein
Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.700 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite