

Relais mit zwangsgeführten Kontakten



Sonepar Artikelnummer	121131834
EAN	8012823331751
Hersteller Artikelnummer	50.12.9.006.1000
Hersteller Typ	50.12.9.006.1000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,02
Zolltarif Nr.	85364900

Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi, Versorgungsspannung 6 V DC, Spulenwiderstand 50 Ohm. Spulenleistung 0,7 W. Relaischutzart RT II. Nach EN 61810-3 (Typ B) dürfen als zwangsgeführte Kontakte nur ein Öffner und ein Schließer (11-12 und 21-24 oder 21-22 und 11-14) genutzt werden

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	6 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2
Nennstrom	8 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Ja	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	6 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12,4 mm	Höhe	25 mm
Tiefe	29 mm	Herkunftsland	ES	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.020 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite