

Direktstarter 4kW 3~400V 220-240V 50Hz 240V 60Hz m. Wahlsch.



Sonepar Artikelnummer	120189200
EAN	9005738214669
Hersteller Artikelnummer	P1W10 230
Hersteller Typ	P1W10 230
Hersteller Name	BENEDIKT&JAEGER
Gewicht (Kg)	0,595
Zolltarif Nr.	85364900

Direktstarter mit Wahlschalter 4kW 3~400V, 220-240V 50Hz 240V 60Hz

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	220 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 .. 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V	10 A
Auslöseklasse	CLASS 10	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss	Mit Kurzschlussauslöser	Nein
Spannungsart zur Betätigung	AC	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	3 kW	Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig	4.5 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig	5.5 kW	Bemessungsbetriebsstrom Ie	25 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	0.12 .. 30 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V	0 A	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V	0 A	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V	0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V	0 A	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen	40 °C	Temperaturkompensierter Überlastschutz	Nein	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Schutzart (IP)	IP65	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.595 kg		