

MISTRAL Funksender UP



Sonepar Artikelnummer	120964069
EAN	4011459434434
Hersteller Artikelnummer	G43443
Hersteller Typ	43443
Hersteller Name	GROTHE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85318040

MISTRAL SE06 - MISTRAL Funksender UP: Reichweite im freien Feld: 150 m, Frequenz 868,35 MHz, Für den Einbau in Schalterdosen und Geräte, Passend zur MISTRAL, ECHO, CALIMA Serie, LED Funktionskontrolle, Spannungsversorgung: 12V DC oder 1 Batterie C2450, Schutzart: IP 20 (nur für den Innenbereich verwendbar), Abmessungen (B x H x T): 37 x 20 x 42 mm, Farbe: Schwarz

Technische Daten

Funkfrequenz	868 MHz	Modulation	AM
Reichweite	150 m	Anzahl der Befehle	1
Schutzart (IP)	IP20	Rollingcode-System	Nein
Mit Funkhandsender	Nein	Funktaster unter Putz	Ja
Funktaster auf Putz	Nein	Mit Funkcodiergerät	Nein
Tastatur-Schutzabdeckung	Nein	Stromversorgung	Batterie
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85318040
Gewicht	0.001 kg		