PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 6 A, 2p, Charakteristik: B

Sonepar Artikelnummer	120506155
EAN	4015081297054
Hersteller Artikelnummer	132756
Hersteller Typ	FAZ-B6/2-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,245
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 6 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	B	**Polzahl (gesamt)**	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	2
Bemessungsstrom	6 A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	2
Einbautiefe	70.5 mm	**Bemessungsspannung**	415 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Spannungsart**	AC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V	15 kA	**Frequenz**	50 .. 60 Hz	**Verlustleistung**	3.6 W
Energiebegrenzungsklasse	3	**Unterputzmontage**	Nein	**Überspannungskategorie**	3
Verschmutzungsgrad	2	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 75 °C	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt	Nein	**Herkunftsland**	RO	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.245 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln