

Schaltaktor, potentialfrei



Sonepar Artikelnummer	120134821
EAN	4015082406943
Hersteller Artikelnummer	240694
Hersteller Typ	CSAU-01/02
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,082
Zolltarif Nr.	85414900

Der "potentialfreie" Schaltaktor empfängt und schaltet beliebige Geräte wie z. B. Licht, Belüftung, Heizung, Alarmsysteme und ähnliches. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Das Gerät ist im Schalter, Abzweig oder der Installationsdose direkt in der Lampenhaube verbaut.

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	xComfort	Montageart	Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge	1	Bemessungsstrom	8 A	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein
Bussystem KNX Secure	Nein	Bussystem KNX Secure-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Funk bidirektional	Ja
Anzahl anlernbare Geräte	32	Breite in Teilungseinheiten	3	Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein	Anzahl der digitalen Eingänge	0	Max. Schaltleistung	1840 W
Max. Schaltleistung LED	0 W	Ausgangsleistung	0 W	Geeignet für C-Last	Nein
Max. Schaltstrom	8 A	Bemessungsbetriebsspannung	230 V	Verschiedene Phasen anschließbar	Nein
Leistungsaufnahme	0.6 W	Mit Busankopplung	Nein	Busmodul abnehmbar	Ja
Min. Tiefe der Gerätedose	26 mm	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85414900	Gewicht	0.082 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild