PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 2 A, 2p, Charakteristik: C

Sonepar Artikelnummer	120505963
EAN	4015081020768
Hersteller Artikelnummer	102200
Hersteller Typ	FAZ-C2/2-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,252
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 2 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	**Polzahl (gesamt)**	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	2
Bemessungsstrom	2 A	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V**	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	2	**Einbautiefe**	70.5 mm
Bemessungsspannung	415 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Spannungsart	AC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	15 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V**	15 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	**Verlustleistung**	2.8 W	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Unterputzmontage	Nein	**Überspannungskategorie**	3	**Verschmutzungsgrad**	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm²	**Explosionsgeschützt**	Nein
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.252 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln