

Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 16 A, 2 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen,
DILM7-10 - DILM38-10



Sonepar Artikelnummer120187487

EAN4015082773755

Hersteller Artikelnummer277375

Hersteller TypDILM32-XHI02

Hersteller NameEATON

Gewicht (Kg)0,038

Zolltarif Nr.85365080

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Montagetyt: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM(C)7-10..., DILM(C)9-10..., DILM(C)12-10..., DILM(C)15-10..., DILM(C)17-10..., DILM(C)25-10..., DILM(C)32-10..., DILM38-10..., DILMP20..., DILMP32-10..., DILMP45-10..., DILL..., DILMF8-10..., DILMF11-10..., DILMF14-10..., DILMF17-10..., DILMF25-10..., DILMF32-10..., Typ: Frontale Hilfsschalterbestückung

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Öffner	2	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Montageart	Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	Ausführung	aufsteckbar
Fassung	ohne	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.038 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung