

LED UP-Phasenanschnitt-Dimmer T39.07, für dimmbare LED-Lampen, Druck-Wechsel-Schalter 110W



Sonepar Artikelnummer	121095538
EAN	4012096002987
Hersteller Artikelnummer	103673
Hersteller Typ	UD-LED35 DIMMER
Hersteller Name	EMZ
Gewicht (Kg)	0,1
Zolltarif Nr.	85365080

Universal-Dimmereinsatz 3-35 Watt, speziell für LED-Leuchtmittel, echter Ein-/Aus-Schalter: kein Flackern im ausgeschalteten Zustand, kein Stand-by Verbrauch, Limitierung der Grundhelligkeit mittels integriertem Poti möglich, Phasenanschnitt, zum Dimmen von LED-Leuchtmittel, Energiesparlampen, Gluehlampen, Hochvolt-Halogenleuchtmittel sowie Niedervolt- Leuchtmittel mit konventionellem Trafo geeignet, inklusive Adapter passend für Berker, Busch+Jaeger, Gira, Vedder sowie Jung, Nennspannung: 230V / 50Hz, Leistung: 3-35 W, phasenanschnitt, Druck-Wechselschalter, Qualitäts-Drehdimmer aus deutscher Fertigung, Ausführung mit Spreizkrallen, Kurzschlusschutz mittels Feinsicherung (inkl. Ersatzsicherung), 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.100 kg