# PRODUKTDATENBLATT

## Hilfsschuetz T-Reihe

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121281225 |
| EAN | 4015081945061 |
| Hersteller Artikelnummer | 197627 |
| Hersteller Typ | DILAT-03(24V50/60HZ) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,175 |
| Zolltarif Nr. | 85364900 |

Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILAT, Anwendung: Hilfsschütze, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 1,9 A, Kontakte Ö = Öffner: 3 Ö, Betätigungsspannung: 24 V 50 Hz, 24 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz** | 24 V | **Spannungsart zur Betätigung** | AC | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner** | 3 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer** | 0 | **Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz** | 24 V | **Bemessungsbetriebsstrom** | 10 A |
| **Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V** | 1.9 A | **Montageart** | DIN-Schiene/ Schraube | **Mit LED-Anzeige** | Nein |
| **Geeignet für Handbedienung** | Nein | **Schnittstelle** | Nein | **Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend** | 0 |
| **Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend** | 0 | **Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler** | 0 | **Betriebsspannung AC 50 Hz** | 220 .. 400 V |
| **Betriebsspannung AC 60 Hz** | 220 .. 400 V | **Betriebsspannung DC** | 125 .. 250 V | **Spannungsart der Betriebsspannung** | AC/DC |
| **Bemessungsschaltstrom** | 10 A | **Anschlussart Hilfsstromkreis** | Schraubanschluss | **Breite** | 27 mm |
| **Höhe** | 70.1 mm | **Tiefe** | 77.5 mm | **Herkunftsland** | CN |
| **Zolltarifnummer** | 85364900 | **Gewicht** | 0.175 kg | | |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*