PRODUKTDATENBLATT

Leitungsschutzschalter, 0,5 A, 3p, Charakteristik: C

Sonepar Artikelnummer	120506030
EAN	4015081021536
Hersteller Artikelnummer	102277
Hersteller Typ	FAZ-C0,5/3-RT
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,369
Zolltarif Nr.	85362010

Leitungsschutzschalter (MCB), FAZ-RT, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 0.5 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	**Polzahl (gesamt)**	3	**Anzahl der abgesicherten Pole**	3
Bemessungsstrom	0.5 A	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V**	0 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V**	0 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	**Breite in Teilungseinheiten**	3	**Einbautiefe**	70.5 mm
Bemessungsspannung	415 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV
Spannungsart	AC	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V**	15 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V**	15 kA
Frequenz	50 .. 60 Hz	**Energiebegrenzungsklasse**	3	**Unterputzmontage**	Nein
Überspannungskategorie	3	**Verschmutzungsgrad**	2	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja
Schutzart (IP)	IP20	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 75 °C	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm^2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm^2	**Explosionsgeschützt**	Nein	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.369 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln