

36108 Motorstarter MOTUS 60mm classic, 1,5-9A



Sonepar Artikelnummer	120743953
EAN	4021267361082
Hersteller Artikelnummer	92004725
Hersteller Typ	36108
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	0,566
Zolltarif Nr.	85364900

4 Funktionen integriert: Rechtsschütz Linksschütz Motorschutzrelais NOT-HALT-Schütz bis Kategorie 3Baubreite nur 22,5mm 30 Mio. elektrische SchaltspieleSicherheitsmerkmal: SIL3

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	42 .. 500 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	42 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3.6 kW	Auslöseklasse	CLASS 10
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss	Mit Kurzschlussauslöser	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie	9 A	Überlastauslöser Stromeinstellung	1.5 .. 9 A	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Mit Trafo	Nein	Geeignet für NOT-AUS	Ja	Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 2
Externer Reset möglich	Nein	Mit Sicherung	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	23 mm	Höhe	175 mm
Tiefe	138 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.566 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite