

Berührungslose Sicherheitsschalter , RE13-SAC



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120914331

4047084258077

1059503

RE13-SAC

SICK

0,056

85365019

Berührungslose Sicherheitsschalter , RE1 , Systemteil: Sensor und Betätiger , Anzahl Schließer: 2 , Anzahl Öffner: 0 , Anzahl Meldekontakte: 0 , Anschlussart Detail: Steckverbinder, M8, 4-polig , Sichere Reihenschaltung: Mit Flexi Loop (mit Diagnose) , Statusanzeige: nein

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	Reedkontakt	Gehäusebauform	Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS	20 mm	Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig	Bemessungsversorgungsspannung DC	30 V
Schaltabstand	7 mm	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Art der Betätigung	Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Breite des Sensors	26 mm	Höhe des Sensors	36 mm
Länge des Sensors	13 mm	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet	Gesicherter Schaltabstand EIN	7 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	400 mA	Umgebungstemperatur	-20 °C	Spannungsart	DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich	Nein	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Mit Statusanzeige	Nein	Schutzart (IP)	IP67	Herkunftsland	MY
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.056 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite